

# Для автоматического включения и отключения освещения ФР-М01-1-15



с датчиком  
ФД-1-2



с датчиком  
ФД-2-2

## Назначение

Фотореле предназначено для автоматического включения и отключения освещения улиц, витрин магазинов, торговых залов, реклам, автостоянок и т.п. в зависимости от установленного порога уровня освещенности. Контроль уровня освещенности осуществляется выносным фотодатчиком ФД-1-2 или ФД-2-2 поставляемым в комплекте с фотореле .

## Технические характеристики

Напряжение питания, В (по исполнению)	AC220 В +/- 10%, 50Гц ACDC24 В
Потребляемая мощность, не более	2ВА
Уровень освещенности(регулируемый)	1-100лк
Настраиваемая задержка срабатывания выходного реле	0 с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 10 мин
Максимальное коммутируемое напряжение	400В
Количество контактов	1 переключающая группа
Габаритные размеры	17,5 x 90 x 66 мм
Масса	0,1кг