



## Индикатор температуры и влажности ETP101

предназначен для измерения комнатной температуры и влажности. Прибор показывает текущее время и дату, определяет уровень комфортности окружающей среды, имеет функцию будильника, сохраняет макс./мин. температуру и влажность. Прибор прост в использовании, имеет компактные размеры и очень полезен в быту.

- Измерение и индикация комнатной температуры и влажности;
- Индикация тенденции изменения температуры и влажности;
- Индикация уровня комфортности окружающей среды;
- Сохранение в памяти макс./мин. значений температуры и влажности;
- Текущее время и дата;
- 12/24 часовой формат;
- Будильник.

Основные технические характеристики:

Параметры	Значение
Диапазон измерения температур.	-10...50 °C
Диапазон измерения влажности.	20...90 % RH
Разрешение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• температура;</li> <li>• влажность.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1 °C;</li> <li>• 1 %.</li> </ul>
Точность измерения температуры.	± 1,0 °C
Частота опроса датчика.	раз в 10 сек.
Рабочая температура.	-10...+50 °C
Питание.	1,5 В батарейка, типа AAA
Размеры.	108x101x23 мм
Вес.	130 г (включая батарейку)