

### 13.3. Устройство задающее потенциометрическое ЗУ11

Общепромышленное исполнение

ТУ 25.02.1675-74

Экспортное исполнение

ТУ 25.02.ЭД1.1675-80

Код ОКП 42 1892



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство задающее ЗУ11 предназначено для применения в схемах автоматического регулирования в качестве ручного потенциометрического задатчика к регулирующим приборам.

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Дистанционное введение информации о заданном значении регулируемой величины.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон изменения сопротивления потенциометра: от 0 до 2,2 кОм.
- Мощность рассеяния потенциометра: не более 1,5 Вт.
- Шкала установки потенциометра: 0-100% с ценой деления 1%.
- Нелинейность характеристики изменения сопротивления потенциометра: не более 5%.
- Масса: не более 0,14 кг.
- Габаритные размеры: 40x60x89(124) мм.
- Монтаж: утопленный.

Разметка выреза и отверстий  
под крепление устройства ЗУ11

